

FECHADURA ELETROÍMA

A fechadura-eletróimã XFI-101 foi desenvolvida para ser utilizada em portas de madeira, alumínio ou aço com abertura para dentro ou para fora.

Fácil de instalar, é compatível com controladores de acesso, interfonos e fontes com saída temporizada para abertura de portas.

- » Fácil de instalar
- » Abertura silenciosa
- » Sensor para sinalização de estado de porta



Especificações Técnicas

Aplicação	Portas de metal ou madeira com abertura à direita ou à esquerda.
Sensor de porta	Tipo Reed-switch
Alimentação	12 Vdc ou 24 Vdc
Corrente	300mA / 150mA
Força de retenção	130 Kg
Aplicação	Porta de madeira e metal
Dimensões	170 x 42 x 21 mm
Peso	900g