

TECLADO XATP 128PLUS

É importante que em todas as instalações seja adicionado o teclado, pois além de ampliar as possibilidades, ele ainda pode atuar como backup no caso da perda do controle remoto ou a inacessibilidade ao aplicativo.

- » Visualiza 128 zonas (display LCD)
- » 34 agendas avançadas
- » Armazena 64 senhas
- » 15 condições supervisionadas
- » Usuário altera sua própria senha
- » 8 grupos para as senhas



Especificações Técnicas

Tensão de alimentação	12 V
Consumo	0,50 A
Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Distância máxima com a central	900 m
Dimensões do sensor (L x A x P)	10,5 x 15,5 x 3 mm
Endereçável	Sim
Senhas	64
Zonas com fio ¹	1 (fio azul)
Peso	211 g
Display LCD	16 x 2 – Backlight azul

1* Quando a zona estiver habilitada o fio azul será uma entrada simples para contato seco (não permite zona dupla, nem fim de linha) / quando a zona estiver desabilitada o fio azul funcionará como PGM coletor aberto, disponibilizando GND e capacidade máxima de 100mA.