

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AX-BR12V1A

A fonte AX-BR12V1A para equipamentos 12V com consumo de até 1 A. Com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão, evitando ou minimizando problemas causados por descargas atmosféricas ou manobras da rede elétrica.

- » Fonte multiuso para sistemas de redes, controle de acesso, automação, iluminação, entre outras aplicações
- » Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão



Entrada

Tensão nominal	100 ~ 240 Vac (bivolt automático)
Frequência da rede elétrica	50 / 60 Hz

Saída

Tensão nominal	12 Vdc
Corrente	1 A
Eficiência	≥ 80%
Ruído	≤ 120 mV

Proteção

Entrada	Sobrecorrente através de fusível
Saída	Curto-circuito retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito

Informações gerais

Conector de saída	P4 Macho
Temperatura de armazenamento	-40 °C até 70 °C
Temperatura de operação	-10 °C até 40 °C
Dimensões (L x A x P)	30 x 78 x 69 mm
Peso	80 g
Cabo	1200 ± 20 mm