

## **DETECTOR DE PRENSENÇA PIR WIRELESS**

- » Aplicação em ambientes internos
- » Ângulo de proteção de 110°
- » Sensor de presença supervisionado
- » Envio do nível de bateria fraca
- » Fácil instalação



Especificações Técnicas	
Ambiente de aplicação	Interno
Comunicação com central de alarme	Sem fio
Frequência de transmissão	433 Mhz
Alcance de transmissão	Até 80 metros sem barreira
Alcance de detecção	12 metros
Ângulo de detecção	110°
Método de detecção	PIR
Indicação de disparo	LED
Alimentação	4,5Vdc 3 baterias AA
Dimensões da embagem (L x A x P)	67 x 140 x 45 mm
Peso	30g
Cor case	Branco
Temperatura de operação	-10°C a 50°C

Datasheet versão 1.0 | Pode ser alterado sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.