

MINICONTROLADOR SMART COM ENTRADA PARA 01 INTERRUPTOR

Transforme seu interruptor de tecla comum em um interruptor inteligente. Com o minicontrolador Smart XSEM-101 você pode controlar a sua iluminação e equipamentos elétricos através do app Xelpon Smart e por assistente de voz Amazon Alexa e Google Assistente, com possibilidade de conectar um interruptor tradicional para manter controle por tecla na parede de forma simultânea. O tamanho compacto permite instalação embutida na mesma caixa 4x2" do interruptor de tecla.

- » Transforme a sua iluminação em inteligente sem trocar as lâmpadas ou interruptor já existentes
- » Tamanho compacto, ideal para instalação embutida na mesma caixa 4x2" de um interruptor de tecla
- » Permite controle em paralelo, mantendo a função da tecla do interruptor tradicional sem interferir no controle por app
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz



Especificações Técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	Wi-Fi
Padrão Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Corrente Máxima	16 A
Conexão elétrica	Fase (F), Neutro (N), Carga (F-Out), Interruptor (N-Out)
Tensão de alimentação	100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Número de interruptores (canais)	1
Material	Plástico com proteção antichama
App Xelpon Smart – sistemas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior