

DETECTOR SMART DE FUMAÇA ZIGBEE

O detector smart de fumaça é um dispositivo próprio para identificar princípios de incêndio. Quando percebe a presença de fumaça no ambiente, emite um alarme sonoro e encaminha uma notificação ao smartphone do usuário pelo aplicativo Xelpon Smart. Com o XSAF-201, sua casa fica conectada, segura e prática.

Obs: Para utilizar o XSAF-201 com o aplicativo Xelpon Smart é necessário sincronizar o detector de fumaça smart com o host de automação Xelpon modelo XSHG-101.

- » Encaminha notificação ao smartphone ao ser acionado
- » Segurança adicional para o ambiente
- » Fácil instalação e configuração, sem fios



Especificações Técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de transmissão	2,4 GHz
Potência de transmissão	≤ 15 dBm
Alcance do sinal	100 m (em área livre)
Nível sonoro	85 db
Tensão de operação	DC 3 V (1 x pilha CR123A)
Indicação de bateria baixa	2,6 V ± 0,2 V
Corrente em modo Stand by	<9 µA
Corrente em modo Alarme	≤ 30 mA
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões (Φ × A)	90 × 37 mm
Peso	106g
Modo de alarme	Buzzer alarme, network alarme