

DETECTOR SMART DE FUMAÇA WI-FI

O detector smart de fumaça é um dispositivo próprio para identificar princípios de incêndio. Quando percebe a presença de fumaça no ambiente, emite um alarme sonoro e encaminha uma notificação ao smartphone do usuário pelo aplicativo Xelpon Smart. Com o XSAF-101, sua casa fica conectada, segura e prática.

- » Encaminha notificação ao smartphone ao ser acionado
- » Segurança adicional para o ambiente
- » Fácil instalação e configuração



Especificações Técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	Wi-Fi
Padrão Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Potência de transmissão	≤ 20 dBm
Alcance do sinal	70 m (em área livre)
Nível sonoro	85 db
Tensão de operação	DC 3 V (1 x pilha CR123A)
Indicação de bateria baixa	2,6 V ± 0,1 V
Corrente em modo Stand by	<15 μA
Corrente em modo Alarme	≤ 400 mA
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões (Φ × A)	64 × 51 mm
Peso	120g
Modo de alarme	Buzzer alarme, network alarme