

SENSOR SMART DE CONTATO MAGNÉTICO

- » Tecnologia ZigBee
- » Encaminha notificação ao smartphone ao ser acionado
- » Segurança adicional para o ambiente
- » Fácil instalação e configuração, sem fios
- » Necessita de um host Xelpon XSHG-101 para funcionamento



Especificações Técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	2,4 GHz
Alcance do sinal	100 m (em área livre)
Distância máxima entre o sensor e a parte magnética	≤ 20mm
Alimentação	3 Vdc, Bateria CR2032
Corrente de operação	Repouso: 10uA Máximo: 30mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP Xelpon Smart
Tensão para indicação de bateria baixa	2,6 ± 0,2V
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões (L x A x P)	Sensor: 26,5 x 52,5 x 13,8mm / Magnético: 12,5 x 25,5 x 13,5mm
Peso	22g