

SENSOR SMART DE MOVIMENTO PIR

- » Configure pelo Aplicativo xelpon Smart
- » Tecnologia zigbee
- » Encaminha notificação ao smartphone ao ser acionado
- » Segurança adicional para o ambiente
- » Fácil instalação e configuração
- » Necessita de um host Xelpon XSHG-101 para funcionamento



Especificações Técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	2,4 GHz
Alcance do sinal	100 m (em área livre)
Cobertura grade angular	Máxima 90°
Alcance de detecção	8 metros
Alimentação	3Vdc, Bateria CR123A
Corrente de operação	Repouso: 25uA Máximo: 30mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP Xelpon Smart
Tensão para indicação de bateria baixa	2,6 V ± 0,2 V
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões (L x A x P)	Ø48,4 x 53,4mm
Peso	61g