

SENSOR SMART DE MOVIMENTO PIR

- » Configure pelo Aplicativo xelpón Smart
- » Encaminha notificação ao smartphone ao ser acionado
- » Segurança adicional para o ambiente
- » Fácil instalação e configuração



Especificações Técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	Wi-Fi
Padrão Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Alcance do sinal	70 m (em área livre)
Cobertura grade angular	Máxima 90°
Alcance de detecção	8 metros
Alimentação	4,5Vdc, 3 bateria AA
Corrente de operação	Repouso: 20uA Máximo: 250mA
Alarme de bateria “fraca”	Sim, através do APP Xelpón Smart
Tensão para indicação de bateria baixa	3,6 V $\pm$ 0,1 V
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Dimensões (L x A x P)	56 x 95 x 42~53(com suporte)mm
Peso	64g