

SENSOR MAGNETICO DE PORTA E JANELA WIRELESS

- » Sensor de abertura supervisionado
- » Envio do nível de bateria fraca, abertura e fechamento
- » Fácil instalação



Especificações Técnicas

Aplicação	Portas e janelas
Ambiente de aplicação	Interno
Comunicação com central de alarme	Sem fio
Escopo de detecção	12 mm
Fixação	Fita adesiva ou parafusos
Alcance de transmissão	Até 80 metros sem barreira
Alimentação	3 Vdc
Frequência de transmissão	433 Mhz
Dimensões da embalagem (L x A x P)	52 x 41 x 15 mm
Peso	30g
Cor case	Branco
Temperatura de operação	-10°C a 50°C