

## SENSOR MAGNÉTICO XAS MAG433

Sensor magnético XAS MAG433 para áreas internas, ideal para portas e janelas não metálicas.

- » Aplicação em ambientes internos
- » Comunicação sem fio
- » Modulações OOK
- » Transmissão criptografada Rolling Code
- » Fácil instalação



### Especificações Técnicas

Aplicação	Portas e janelas não metálicas
Tensão de alimentação	3,3V (2 x bateria CR2032)
Corrente	0,12 A
Consumo stand by	0,09 A
Alcance de transmissão	100 metros sem barreira livre de interferência
Modulação	OOK
Frequência	433,92 Mhz
Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Dimensões do sensor (L x A x P)	40 x 60 x 15 mm
Peso	29 g